

## BOSCH GAS 12V (SOLO) Aspirator fara acumulator in set + L-BOXX



Cod produs:

06019E3001

preturile contin TVA 19%

Flux volumic maxim 15 l/sec;

### Caracteristici

#### Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 12 V  
Volum rezervor 0,35 l  
Lungime 273,0 mm  
Latime 77,0 mm  
Înălțime 170,0 mm  
Suprafata de filtrare 408 cm<sup>2</sup>  
Flux volumic maxim (turbina) 15,0 l/sec  
Subpresiune maxima (turbina) 45 mbari

#### Set de livrare

Duza pentru rosturi  
Filtru burduf plat 2607432046  
Insertie L-BOXX  
Valiza L-BOXX 102 1600A012FZ  
**Fara acumulator si incarcator!**

#### Despre produs

**GAS 12V (SOLO) este una si acelasi cu GAS 10.8 V-LI (SOLO) sub o noua denumire!**

**De ce le etichetam cu 12 V in loc de 10,8 V din septembrie 2016?**

Mentiunea 10,8 V (nivel nominal de umplere) sau 12 V (nivel ridicat de umplere) depinde de nivelul de umplere al acumulatorului. Acesta este un comportament fizic de baza al tehnologiei LI-Ion. Anterior, EPTA (European Power Tools Association - Asociatia Europeana a producatorilor de scule electrice) a acceptat numai mentiunea 10,8 V dar in prezent a fost acceptata in mod oficial si mentiunea 12 V . Pentru a se alinia la EPTA, Bosch Professional isi va adapta in mod corespunzator comunicarea clasei sale de tensiune.

Cel mai puternic si mai compact aspirator cu acumulator.

Aspirator cu acumulator pentru curatare ocazionala si de voiaj.

Puternic si compact - încapă în L-BOXX!

Poate fi introdusa în L-BOXX si în aspiratoarele de praf cu functionare umeda si uscata GAS 35 si GAS 55


Este adecvat pentru aspirarea diferitelor tipuri de murdarie, de exemplu aschii de lemn, material plastic sau metal.

Ideal pentru locurile greu accesibile datorita duzei pentru rosturi.

Utilizare comoda datorita formei constructive compacte, greutatii reduse si designului ergonomic.

Indicator practic cu 3 LED-uri al nivelului de încărcare a acumulatorului.

## Accesorii optionale



BOSCH Filtru celuloza pentru GAS 12V

**43 lei**

---